

# DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÍSTO STAVBY: ~~Kelčova 1642, 39601/1, Veselí nad Moravou~~

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Veselí - Předměstí

Parc.č.: st. 2417, 4723/18, st. 2765

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou

LOGO FIRMY



ODSOUHLASENO INVESTOREM

COPYRIGHT:

TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPIROVÁN NEBO ZP. ŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddělení projekce

VYPRACOVAL:

Ing. Erika Nesnadná

KONTROLOVAL:

Jiří Šetina, DiS.

HL.INŽ.PROJEKTU

Ing. Marek Hasoň

NÁZEV PROJEKTU:

Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro OV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Městanská 3992/109  
695 01 Hodonín,  
[www.firmaplus.cz](http://www.firmaplus.cz)  
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:

PARDOSA - technik, s.r.o.

stavební a projekční společnost

Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777

[www.pardosa.cz](http://www.pardosa.cz)

LOGO FIRMY



AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL:

Petr Winkler

KONTROLOVAL:

Petr Winkler

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Petr Winkler

PROFESE: D.1.4.5 Elektroinstalace

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: OBJEKT - A

DATUM:  
00.10.2021

MĚŘÍTKO:  
-

OBSAH VÝKRESU:

KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM  
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

Č.ZAK.:

17-20-010

ČÍSLO VÝKRESU.:

D.1.4.5-03

**Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů**

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
<b>stávající rozváděč RP1</b>						
01	5x35	AYKY-J	WL01	stávající rozváděč RH	stávající rozváděč RP1	
PE01	25	H07V-K	WS01	stávající rozváděč RH	doplňkové pospojování stávajícího rozváděče RP1	
V01.1	5x6	CYKY-J	WLV01.1	stávající rozváděč RP1	rozdávěč RP1.1	rozdávěč dobrojen jističem PL7-32/B/3
PE01.1	25	H07V-K25	WS01.1	stávající rozváděč RP1	doplňkové pospojování rozváděče RP1.1	

### Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
<b>rozdávěč RP1.1</b>						
V01.1	5x6	CYKY-J	WLV01.1	stávající rozváděč RP1	rozdávěč RP1.1	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-32/B/3
PE01.1	25	H07V-K25	WS01.1	stávající rozváděč RP1	doplňkové pospojování rozváděče RP1.1	
PE1	10	H07V-K	WS1	rozdávěč RP1.1	doplňkové pospojování m.č.115 slaboproudý rozváděč RD	
PE2	4	H07V-U	WS2	rozdávěč RP1.1	doplňkové pospojování m.č.111 zařízení elektrického ohřevu vody	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1.1	rozdávěč RP1.1	osvětlení m.č.107, 108, 109, 110, 111	
S1/f	4x2xAWG23	FTP cat.6	WLS1.1/f	obvod S1	nouzové volání m.č.111	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS1.2	rozdávěč RP1.1	osvětlení m.č.114, 115	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS1.3	rozdávěč RP1.1	osvětlení m.č.117	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS1.4	rozdávěč RP1.1	osvětlení m.č.103	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.1	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.115 rozváděč slaboproudu	
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.2	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.114	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.3	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.114	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.4	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.114	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.5	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.114	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.6	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.114, 115	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.7	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.117	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.8	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.117	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.9	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.117	
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.10	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.117	
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ1.11	rozdávěč RP1.1	zásuvky 230V m.č.103, 104	
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1.1	rozdávěč RP1.1	vývod 230V m.č.108 zdroj pisoáry	
V1.1	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
V1.2	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
V1.3	3x1,5	CYKY-O		zdroj pisoáry	pisoár	
V2	3x2,5	CYKY-J	WLV1.2	rozdávěč RP1.1	vývod 230V m.č.107 osoušeč rukou	
V3	3x2,5	CYKY-J	WLV1.3	rozdávěč RP1.1	vývod 230V m.č.111 zařízení elektrického ohřevu vody	
V4	3x2,5	CYKY-J	WLV1.4	rozdávěč RP1.1	vývod 230V m.č.110 osoušeč rukou	

## Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč RP2.1						
V02.1	5x6	CYKY-J	WLV02.1	stávající rozváděč RP2	rozdávěč RP2.1	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-32/B/3
PE02.1	25	H07V-K25	WS02.1	stávající rozváděč RP2	doplňkové pospojování rozváděče RP2.1	
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS2.1	rozdávěč RP2.1	osvětlení m.č.215	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2.2	rozdávěč RP2.1	osvětlení m.č.212	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS2.3	rozdávěč RP2.1	osvětlení m.č.213, 214	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS2.4	rozdávěč RP2.1	osvětlení m.č.211 ovládač stmívání DALI	
	5x1,5	CYKY-J		ovládač stmívání DALI	osvětlovací tělesa a ovládání m.č.211	
BS1	3x1,5	CYKY-O	WLBS2.1	rozdávěč RP2.1	bezpečnostní stop tlačítko m.č.211	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.1	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.2	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.3	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.4	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.5	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.6	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.7	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.8	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.9	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z10	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.10	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z11	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.11	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z12	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.12	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z13	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.13	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z14	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.14	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z15	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.15	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.211	
Z16	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.16	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.212	
Z17	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.17	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.212	
Z18	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.18	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.212	
Z19	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.19	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.212	
Z20	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.20	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z21	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.21	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z22	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.22	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z23	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.23	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z24	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.24	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z25	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.25	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z26	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.26	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.213	
Z27	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.27	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.214	
Z28	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.28	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.214	
Z29	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.29	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.214	
Z30	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.30	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z31	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.31	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z32	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.32	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z33	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.33	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z34	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.34	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	

**Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů**

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Z35	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.35	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
Z36	3x2,5	CYKY-J	WLZ2.36	rozdávěč RP2.1	zásuvky 230V m.č.215	
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV2.1	rozdávěč RP2.1	vývod 230V m.č.211 elektrické plátno	
V2	3x1,5	CYKY-J	WLV2.2	rozdávěč RP2.1	vývod 230V m.č.213 elektrické plátno	
V3	3x1,5	CYKY-J	WLV2.3	rozdávěč RP2.1	vývod 230V m.č.215 elektrické plátno	