


















































































číslo NO	foto NO	umístění NO	typ svítidla	rok výroby	stav NO	doporučené řešení NO
NO01		suteren tunel	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	zkouška funkčnosti nevyhovující - 30 min svícení na baterii (minimální hodnota je 60 min) za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO02		suteren kotelna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO03		suteren serverovna	Eaton 2,7W 1h, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO04		suteren schodiště	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO05		přízemí, schodiště ze sutereku	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01, chybí indikace směru únikové cesty	výměna za nové LED NO
NO06		přízemí chodba vlevo (čelní pohled na budovu)	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO07		přízemí chodba vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO08		přízemí chodba vlevo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO09		přízemí chodba vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO10		přízemí chodba vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO11		přízemí chodba vlevo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO12		přízemí chodba vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO13		přízemí chodba vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životností, NO není v tomto místě třeba	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO14		přízemí chodba výtah	Modus LLX 236ALDP2EPMZ	2017	indikace baterie funkční, za garantovanou životností	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení















NO15		přízemí lobby	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO16		přízemí lobby	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO17		přízemí lobby	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO18		přízemí vratnice	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO19		přízemí bramborarna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO20		přízemí satna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO21		přízemí schodiště	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO22		přízemí schodiště	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	nefunkční nouzový modul, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO22a		přízemí vratnice	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	demontáž, není nutné NO
NO23		chodba jídelna	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO24		chodba jídelna	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO25		chodba jídelna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO26		chodba jídelna	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO27		chodba jídelna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO

NO28		chodba jídelna	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO29		jídelna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO30		jídelna	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO31		kuchyně	Beghelli 6W, 1 hod	2013	nefunkční, bez indikace únikové cesty	výměna za nové LED NO
NO32		kuchyně	Beghelli 6W, 1 hod	2013	nefunkční, bez indikace únikové cesty	výměna za nové LED NO
NO33		kuchyně	Beghelli 6W, 1 hod	2013	nefunkční, bez indikace únikové cesty	výměna za nové LED NO
NO34		kuchyně			momentálně chybí NO v prostoru kuchyně	nutno přidat LED NO umístění podle únikového plánu
NO35		schodiště 1NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	nefunkční nouzový modul, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO36		schodiště 1NP	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO37		schodiště 1NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO38		chodba TV	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO39		schodiště šatna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO40		šatna hoši	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO41		sprcha hosi	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO

NO42		tv	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO43		kantyna	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01, NO není v tomto místě třeba	demontáž, není nutné NO
NO44		schodiště 1NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO45		schodiště 1NP	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO46		schodiště 1NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO47		lobby 2NP	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO48		chodba 2NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO49		chodba 2NP vlevo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO50		chodba 2NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO51		chodba 2NP vlevo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO52		chodba 2NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO53		chodba 2NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO54		chodba výtah			momentálně chybí NO v prostoru chodby k výtahu	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO55		chodba 2NP vpravo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení

NO56		chodba 2NP vpravo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO57		chodba 2NP vpravo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	vadné, potenciálně nebezpečné	výměna za nové LED NO
NO58		chodba 2NP vpravo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2017	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO59		schodiště 2NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO60		schodiště 2NP	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO61		schodiště 2NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO62		přístavek mezipatro			momentálně chybí NO v prostoru mezipatra	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO63		schodiště 2NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO64		schodiště 2NP	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO65		schodiště 2NP	Fulgur FIMX420 FN451SA	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO66		lobby 3NP	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2017	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO67		chodba 3NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO68		chodba 3NP vlevo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO69		chodba 3NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení

NO70		chodba 3NP vlevo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO71		chodba 3NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO72		chodba 3NP vlevo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, nefunkční nouzový modul, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO73		chodba 3NP výtah			momentálně chybí NO v prostoru chodby k výtahu	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO74		chodba 3NP vpravo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, nefunkční nouzový modul, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO75		chodba 3NP vpravo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO76		chodba 3NP vpravo	Fulgur safeboy e101601N, zářivkové	2013	viz NO01	výměna za nové LED NO
NO77		chodba 3NP vpravo	Modus LLX 236NP NZ, zářivkové	2013	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO78		schodiště 3NP	Beghelli 06-104 226 C TR1, zářivkové	2017	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED svítidla bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO79		schodiště 3NP	Beghelli 06-104 226 C TR1, zářivkové	2017	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO80		schodiště 3NP	Beghelli 06-104 226 C TR1, zářivkové	2017	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO81		schodiště 3NP	Beghelli 06-104 226 C TR1, zářivkové	2017	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO82		schodiště 3NP	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO83		lobby 4NP	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení

NO84		učebna 413	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO85		učebna 413	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO86		kabinet 412	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO87		kabinet 412	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO88		učebna 411	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO89		učebna 411	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO90		ucebna 409	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO91		kabinet 408	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO92		učebna 407	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO93		ucebna 407	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO94		chodba 4NP vlevo	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO95		chodba 4NP vlevo	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO96		chodba 4NP vlevo	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO97		chodba 4NP vlevo	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO

NO98		chodba 4NP výtah	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO99		WC zaměstnanci	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO100		chodba 4NP vpravo	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO101		chodba 4NP vpravo	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO102		chodba 4NP vpravo	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční	přidat nouzové LED svítidlo, výměna za LED panel bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO103		chodba 4NP vpravo	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO104		WC hoši	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO105		učebna 406	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO106		učebna 406	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO107		učebna 404	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO108		učebna 404	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO109		učebna 403	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO
NO110		učebna 403	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové	2018	indikce baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO111		kabinet 402	Beghelli 6W, 1 hod, LED	2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO



NO112		učebna 401	Beghelli 12-013 236 CT TR1, zářivkové 2018	indikace baterie nefunkční, NO není v tomto místě třeba	výměna za LED svítidlo bez NO, proběhne při výměně osvětlení
NO113		učebna 401	Beghelli 6W, 1 hod, LED 2018	indikace baterie funkční, za garantovanou životnosti baterie	výměna za nové LED NO

V Brně, dne 3. 6. 2024

Za zadavatele

RNDr. Peter Krupka, Ph.D.  
ředitel gymnázia