

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

REVIZE 10/2023

číslo kabelu	typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
--------------	------------	-------------	-----------	------------------	----------	---------------	----------

xxx Cu kabel funkční při požáru B2_{ca}s1d1 dle vyhlášky č.268/2011Sb, doba požární odolnosti 60min.

yyy Cu kabel B2_{ca}s1d1 dle vyhlášky č.268/2011Sb.

Onlite Central

centrální bateriový systém nouzového osvětlení

WS	600	xxx	3x1,5	51	SUB1	stavové tablo BRI	
WL	600	xxx	3x1,5	45	SUB1	SUB2	
WL	601	xxx	5x1,5	170	SUB1	nouzové osvětlení 20ks	schodiště 1
WL	602	xxx	5x1,5	185	SUB1	nouzové osvětlení 19ks	schodiště 1
WL	603	xxx	5x1,5	160	SUB1	nouzové osvětlení 20ks	schodiště 2
WL	604	xxx	5x1,5	175	SUB1	nouzové osvětlení 19ks	schodiště 2
WL	605	xxx	5x1,5	20	SUB1	nouzové osvětlení 18ks	1PP+1NP(společenská místnost)
WL	606	xxx	5x1,5	20	SUB1	nouzové osvětlení 20ks	1NP
WL	607	xxx	5x1,5	30	SUB2	nouzové osvětlení 16 ks	2+3NP
WL	608	xxx	5x1,5	24	SUB2	nouzové osvětlení 16 ks	4+5NP
WL	609	xxx	5x1,5	15	SUB2	nouzové osvětlení 16 ks	6+7NP
WL	610	xxx	5x1,5	24	SUB2	nouzové osvětlení 16 ks	8+9NP
WL	611	xxx	5x1,5	30	SUB2	nouzové osvětlení 16 ks	10+11NP
WL	612	xxx	5x1,5	35	SUB2	nouzové osvětlení 8 ks	12NP
WS	601	xxx	3x1,5	20	SUB1	RS1	hlídání U-Onlite central BPD
WS	602	xxx	3x1,5	25	SUB1	R1	hlídání U-Onlite central BPD
WS	603	xxx	3x1,5	30	SUB1	R2	hlídání U-Onlite central BPD
WS	604	xxx	3x1,5	35	SUB1	R3	hlídání U-Onlite central BPD
WS	605	xxx	3x1,5	40	SUB1	R4	hlídání U-Onlite central BPD
WS	606	xxx	3x1,5	45	SUB1	R5	hlídání U-Onlite central BPD
WS	607	xxx	3x1,5	50	SUB1	R6	hlídání U-Onlite central BPD
WS	608	xxx	3x1,5	55	SUB1	R7	hlídání U-Onlite central BPD
WS	609	xxx	3x1,5	60	SUB1	R8	hlídání U-Onlite central BPD
WS	610	xxx	3x1,5	65	SUB1	R9	hlídání U-Onlite central EPD2
WS	611	xxx	3x1,5	70	SUB1	R10	hlídání U-Onlite central EPD2
WS	612	xxx	3x1,5	75	SUB1	R11	hlídání U-Onlite central EPD2
WS	613	xxx	3x1,5	78	SUB1	R12	hlídání U-Onlite central EPD2

Poznámka:

Centrála Onlite Central eBox vč. substance SUB1 bude umístěna v m.č. 017 v 1PP.

Substance SUB2 bude umístěna v 7NP.

Stavové tablo BRI bude umístěno ve vrátnici 1NP.

			Rpz				
WS	1	xxx	3x1,5	55	Rpz	CENTRAL STOP	
WS	1.1	xxx	3x1,5	25	Rpz	RH	
WS	644	xxx	3x1,5	10	Rpz	UPS	externí vypnutí
WS	645	xxx	3x1,5	55	Rpz	TOTAL STOP	
WL	646.1	xxx	5x70	10	Rpz	UPS	
WL	646.2	xxx	5x70	10	UPS	Rpz	
WL	650	xxx	5x16	75	Rpz	evakuační výtah	11,0
WS	651	xxx	3x1,5	145	Rpz	ovládání	
WL	651	xxx	5x2,5	85	Rpz	požární ventilátor	2,0
WL	652	xxx	5x1,5	95	Rpz	klapka požárního ventilátoru	schodiště 1
WS	653	xxx	3x1,5	125	Rpz	ovládání	
WL	653	xxx	5x2,5	65	Rpz	požární ventilátor	2,0
WL	654	xxx	5x1,5	75	Rpz	klapka požárního ventilátoru	schodiště 2
WL	655	xxx	3x6	15	RH	Onlite Central MS1200	

Soupis kabelů**DM Klášterského 4****REVIZE 10/2023**

číslo	kabelu	typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
WL	656	xxx	3x1,5	60	Rpz	el. dveře		hlavní vstup 1NP
WL	657	xxx	3x1,5	50	Rpz	EPS		vrátnice 1NP
WL	658	xxx	3x2,5	50	Rpz	evakuační rozhlas		vrátnice 1NP
RH								
WL	1	AYKY-J	4x240	25	RH	SP v kolektoru		
WL	2	xxx	5x70	25	RH	Rpz		
WS	5	CYKY-O	3x1,5	5	RH	RS1		HDO
WL	5	CYKY-J	5x16	5	RH	RS1		
WL	6	CYKY-J	5x16	10	RH	R1		
WL	7	CYKY-J	5x16	15	RH	R2		
WL	8	CYKY-J	5x16	20	RH	R3		
WL	9	CYKY-J	5x16	25	RH	R4		
WL	10	CYKY-J	5x16	30	RH	R5		
WL	11	CYKY-J	5x16	35	RH	R6		
WL	12	CYKY-J	5x16	40	RH	R7		
WL	13	CYKY-J	5x16	45	RH	R8		
WL	14	CYKY-J	5x16	50	RH	R9		
WL	15	CYKY-J	5x16	55	RH	R10		
WL	15	CYKY-J	5x16	60	RH	R10		
WL	17	CYKY-J	5x16	65	RH	R12		
WL	18	CYKY-J	5x16	70	RH	R13		
WL	19	CYKY-J	5x16	90	RH	výtah	9,00	
WL	20	CYKY-J	5x16	90	RH	výtah	9,00	
WL	21	CYKY-J	5x6	35	RH	MaR		
WL	22	CYKY-J	5x10	30	RH	Rd		
WL	26	CYKY-J	3x1,5	70	RH	osvětlení		kolektor
WL	28	CYKY-J	3x2,5	65	RH	zásuvka		kolektor
RS1								
WL	51	CYKY-J	5x2,5	25	RS1	klimatizace UPS	5,00	
WS	60	CYKY-J	12x1,5	65	RS1	ovládání osvětlení + topných žebříků		R1-R13
WS	61.1	yyy	3x1,5	94	RS1	ovládání osvětlení		ASTRO+schodišťový spínač
WL	61.1	yyy	3x1,5	145	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 1
WL	62.1	yyy	3x1,5	155	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 1
WS	63.1	yyy	3x1,5	80	RS1	ovládání osvětlení		ASTRO+schodišťový spínač
WL	63.1	yyy	3x1,5	130	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 2
WL	64.1	yyy	3x1,5	140	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 2
R13								
WL	711	CYKY-J	3x1,5	84	R13	osvětlení	0,70	
		CYKY-O	3x1,5	35				
		CYKY-J	5x1,5	8				
WL	720	CYKY-J	5x2,5	8	R13	zásuvky 3-F.		
WL	721	CYKY-J	3x2,5	25	R13	zásuvky		
WL	722	CYKY-J	3x2,5	30	R13	zásuvky		
WL	724	CYKY-J	3x2,5	20	R13	zásuvky		SLP
WL	725	CYKY-J	3x2,5	35	R13	zásuvky		SLP

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

REVIZE 10/2023

číslo	kabelu	typ kabelu	průřez (mm)	délka (m)	spojuje zařízení	ukončení	Pi (/Ps) (kW)	Poznámka
Rd								
WL	35	CYKY-J	3x1,5	42	Rd	osvětlení	0,25	
		CYKY-O	3x1,5	22				
		CYKY-J	5x1,5	9				
WL	39	CYKY-J	5x2,5	28	Rd	zásuvky 3-F.		
WL	40	CYKY-J	3x2,5	35	Rd	zásuvky		
WL	41	CYKY-J	3x2,5	18	Rd	zásuvky		
WL	42	CYKY-J	3x2,5	22	Rd	zásuvky		
RS1								
WL	51	CYKY-J	5x2,5	25	RS1	klimatizace UPS	5,00	
WS	60	CYKY-J	12x1,5	65	RS1	ovládání osvětlení + topných žebříků		R1-R13
WS	61.1	yyy	3x1,5	94	RS1	ovládání osvětlení		ASTRO+schodišťový spínač
WL	61.1	yyy	3x1,5	145	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 1
WL	62.1	yyy	3x1,5	155	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 1
WS	63.1	yyy	3x1,5	80	RS1	ovládání osvětlení		ASTRO+schodišťový spínač
WL	63.1	yyy	3x1,5	130	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 2
WL	64.1	yyy	3x1,5	140	RS1	osvětlení	0,80	schodiště 2
WL	65	CYKY-J	3x1,5	65	RS1	osvětlení	Σ 0,5	
WS	65.1	CYKY-O	3x1,5	50	RS1	ovládání osvětlení		impulzní relé
WL	65.1	CYKY-J	3x1,5	58	RS1	osvětlení		
WS	65.2	CYKY-O	3x1,5	15	RS1	ovládání osvětlení		impulzní relé
WL	65.2	CYKY-J	3x1,5	12	RS1	osvětlení		
WS	65.3	CYKY-O	3x1,5	20	RS1	ovládání osvětlení		impulzní relé
WL	65.3	CYKY-J	3x1,5	25	RS1	osvětlení		
WL	66	CYKY-J	3x1,5	94	RS1	osvětlení	0,80	
		CYKY-O	3x1,5	18				
		CYKY-J	5x1,5	6				
WL	67	CYKY-J	3x1,5	45	RS1	osvětlení	0,70	
		CYKY-O	3x1,5	16				
		CYKY-J	5x1,5	6				
WL	68	CYKY-J	3x1,5	88	RS1	osvětlení	0,60	
		CYKY-O	3x1,5	28				
		CYKY-J	5x1,5	12				
WL	71	CYKY-J	5x10	18	RS1	zásuvky 3-F. 32A		
WL	72	CYKY-J	5x2,5	18	RS1	zásuvka 3-F. 16A		
WL	73	CYKY-J	5x2,5	55	RS1	zásuvka 3-F. 16A		
WL	74	CYKY-J	3x2,5	88	RS1	zásuvky		
WL	75	CYKY-J	3x2,5	68	RS1	zásuvky		
WL	76	CYKY-J	3x2,5	65	RS1	zásuvky		
WL	77	CYKY-J	3x2,5	30	RS1	zásuvky		
WL	78	CYKY-J	3x2,5	25	RS1	zásuvky		
WL	79	CYKY-J	3x2,5	25	RS1	zásuvky		
WL	80	CYKY-J	3x2,5	35	RS1	zásuvky		
WL	81	CYKY-J	3x2,5	45	RS1	zásuvky		
WL	82	CYKY-J	3x2,5	29	RS1	zásuvky		
WL	83	CYKY-J	3x2,5	18	RS1	zásuvky		
WL	84	CYKY-J	3x2,5	32	RS1	zásuvky		

Soupis kabelů

DM Klášterského 4

REVIZE 10/2023

číslo	kabelu	typ	průřez	délka	spojuje		Pi (/Ps)	Poznámka
		kabelu	(mm)	(m)	zařízení	ukončení	(kW)	

WL	91	CYKY-J	3x1,5	85	RS1	osvětlení	0,40	společenská místnost
		CYKY-O	3x1,5	32				
		CYKY-J	5x1,5	28				
WL	92	CYKY-J	3x1,5	94	RS1	osvětlení	0,20	společenská místnost
		CYKY-O	3x1,5	22				
		CYKY-J	5x1,5	16				
WL	93	CYKY-J	5x2,5	40	RS1	zásuvka 3-F. 16A		společenská místnost
WL	94	CYKY-J	3x2,5	45	RS1	zásuvky		společenská místnost
WL	95	CYKY-J	3x2,5	52	RS1	zásuvky		společenská místnost