


Investor:
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21
695 03 Hodonín

Zhotovitel
PARDOSA – technik, s.r.o.
Hodonínská 672
696 03 Dubňany

**ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ
JILEMNICKÉHO 2 – PŘÍPRAVA
SO 01 HLAVNÍ OBJEKT**

**D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika včetně
ochrany před bleskem**

**KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Integrovaná střední škola Hodonín příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 03 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
NÁZEV STAVBY	ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ JILEMNICKÉHO 2 – PŘÍPRAVA SO 01 HLAVNÍ OBJEKT
MÍSTO	k.ú. Hodonín; 640417, p. č. st. 2773/1
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	10/2017

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
půdorys 1.PP						
stávající rozváděč RM m.č.0.43						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč RM	zařízení VZT m.č.0.59	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1
stávající rozváděč R m.č.0.22						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč R	zařízení VZT m.č.0.14, 0.08	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1
půdorys 1.NP						
stávající rozváděč R21 m.č.1.60						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč R21	zařízení VZT m.č.1.50, 1.47, 1.41, 1.38	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1
stávající rozváděč RP m.č.1.36						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč RP	zařízení VZT m.č.1.25, 1.18	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1
ostatní kabelový rozvod						
	3x1,5	CYKY-J		stávající kabelový rozvod	osvětlení vstup	zapojeno na stávající kabelový rozvod
	3x1,5	CYKY-J		stávající kabelový rozvod	osvětlení vstup	zapojeno na stávající kabelový rozvod
půdorys 2.NP						
stávající rozváděč R22 m.č.2.55						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč R22	zařízení VZT m.č.2.44, 2.36, 2.32, 3.51	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1
stávající rozváděč RP2 m.č.2.56						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč RP2	zařízení VZT m.č.2.02	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1
půdorys 3.NP						
stávající rozváděč RJ8 m.č.3.53						
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč RJ8	zařízení VZT m.č.3.26, 3.04, 3.02	rozdávěč dozbrojen jističem PL7-B10/1