Legenda místností

Č.	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
0.01	schodiště CHÚC	17,34	keram.dl.	om.+malba	omít.+malba	----
0.02	chodba	8,19	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.03	výtah	3,60	žlb podlaha	žlb stěny	žlb strop	----
0.04	technická místnost	52,36	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.05	archiv	24,71	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.06	archiv	41,63	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.07	rozvodna PBZ	12,51	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.08	EL Rozvodna	12,13	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.09	serverovna	7,95	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.10	technická místnost	13,06	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.11	techn. míst. - ústl vertikál. rozvodu TZB	27,71	keram.dl.	om.+malba	žlb strop	----
0.12	kolektor	34,93	žlb podlaha	žlb stěny	žlb strop	----
	CELKEM	256,13				

ZTI8/RH+WS-SIGN.01.2
ROZVODNICE 450x300x17mm, IP65, SE SVODIČEM BLESKOVÝCH PROUDŮ
I.+II.STUPEŇ S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ. OSAZENA NA STĚNĚPOD STROPEM
OD ROZVODNICE VEDENY KABELY VE VZDÁLENOSTI min.50cm
OD OSTATNÍCH ROZVODŮ V OCEL.PANC.TRUBKÁCH UZEMNĚNÝCH
(NÁPLŇ ROZVODNICE: SVORKOVNICE PRO PŘIPOJENÍ
2 ks KABELŮ 5x4mm2 + 2 ks KABELŮ 3x1,5mm2+SVORK.PRO 2ks VODIČE DO 25mm2
SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ I.+II.STUPEŇ,S PŘEPÍNACÍM SIGNALIZAČNÍM KONTAKTEM: 3F+N
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25A/30mA/4.pol,S PŘEPÍNACÍM SIGN.KONTAKTEM
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 5x4
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x1,5
1x VÝVODKA ASM PRO KABEL CYA25

ZTI7a/ŘJ+WS-SIGN.01.2
ROZVODNICE 310x210x116mm, IP65, SE SVODIČEM BLESKOVÝCH PROUDŮ
I.+II.STUPEŇ S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ. OSAZENA NA STĚNĚ POD STROPEM
OD ROZVODNICE VEDENY KABELY VE VZDÁLENOSTI min.50cm
OD OSTATNÍCH ROZVODŮ V OCEL.PANC.TRUBKÁCH UZEMNĚNÝCH
(NÁPLŇ ROZVODNICE: SVORKOVNICE PRO PŘIPOJENÍ
2 ks KABELŮ 3x2,5mm2 + 2 ks KABELŮ 3x1,5mm2+SVORK.PRO 1ks VODIČE DO 25mm2
SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ I.+II.STUPEŇ,S PŘEPÍNACÍM SIGNALIZAČNÍM KONTAKTEM: 1F+N
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x2,5
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x1,5
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL CYA25

VENKOVNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY
OKRUH - ZTI7a/ŘJ
VÝVOD ČERPADLO 230V/1kW (NAPOJENO Z MALÉ VODÁRNY)
OKRUH - ZTI8/RH
VÝVOD ČERPADLO ZTI=400V/1,5kW (PRO ZÁLIVKU DEŠŤOVOU VODOU)

KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN-VEDENY NA STĚNĚ NA PŘÍCHYTKÁCH
S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P-60R

KABELOVÝ ŽLAB 300/60, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R
POUZE PRO PŘÍPOJKU NN

KABELOVÝ ŽLAB 500/100

KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÁŽKOU SLP

KABELOVÝ ŽLAB 250/100
KABELOVÝ ŽLAB OPATŘENÝ KOUROTĚSNÝM OPLÁŠTĚNÍM
S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P30-R

VO1/RH+WS-SIGN.01.1
ROZVODNICE 450x300x17mm, IP65, SE SVODIČEM BLESKOVÝCH PROUDŮ
I.+II.STUPEŇ S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ. OSAZENA NA STĚNĚPOD STROPEM
OD ROZVODNICE VEDENY KABELY VE VZDÁLENOSTI min.50cm
OD OSTATNÍCH ROZVODŮ V OCEL.PANC.TRUBKÁCH UZEMNĚNÝCH
(NÁPLŇ ROZVODNICE: SVORKOVNICE PRO PŘIPOJENÍ
2 ks KABELŮ 5x6mm2 + 2 ks KABELŮ 3x1,5mm2+SVORK.PRO 1ks VODIČE DO 25mm2
SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ I.+II.STUPEŇ,S PŘEPÍNACÍM SIGNALIZAČNÍM KONTAKTEM: 3F+N
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25A/30mA/4.pol,S PŘEPÍNACÍM SIGN.KONTAKTEM
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 5x6
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x1,5
1x VÝVODKA ASM PRO KABEL CYA25

VENKOVNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY
VÝVOD 400V - VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ
VÝVOD POSUVNÁ BRÁNA-230V/1kW
VÝVOD POSUVNÁ BRÁNA-230V/1kW

BR1/RH+WS-SIGN.01.1
ROZVODNICE 310x210x116mm, IP65, SE SVODIČEM BLESKOVÝCH PROUDŮ
I.+II.STUPEŇ S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ. OSAZENA NA STĚNĚPOD STROPEM
OD ROZVODNICE VEDENY KABELY VE VZDÁLENOSTI min.50cm
OD OSTATNÍCH ROZVODŮ V OCEL.PANC.TRUBKÁCH UZEMNĚNÝCH
(NÁPLŇ ROZVODNICE: SVORKOVNICE PRO PŘIPOJENÍ
2 ks KABELŮ 3x4mm2 + 2 ks KABELŮ 3x1,5mm2+SVORK.PRO 1ks VODIČE DO 25mm2
SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ I.+II.STUPEŇ,S PŘEPÍNACÍM SIGNALIZAČNÍM KONTAKTEM: 1F+N
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25A/30mA/2.pol,S PŘEPÍNACÍM SIGN.KONTAKTEM
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x4
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x1,5
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL CYA25

BR2/RH+WS-SIGN.01.1
ROZVODNICE 310x210x116mm, IP65, SE SVODIČEM BLESKOVÝCH PROUDŮ
I.+II.STUPEŇ S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
S DÁLKOVOU SIGNALIZACÍ. OSAZENA NA STĚNĚPOD STROPEM
OD ROZVODNICE VEDENY KABELY VE VZDÁLENOSTI min.50cm
OD OSTATNÍCH ROZVODŮ V OCEL.PANC.TRUBKÁCH UZEMNĚNÝCH
(NÁPLŇ ROZVODNICE: SVORKOVNICE PRO PŘIPOJENÍ
2 ks KABELŮ 3x4mm2 + 2 ks KABELŮ 3x1,5mm2+SVORK.PRO 1ks VODIČE DO 25mm2
SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ I.+II.STUPEŇ,S PŘEPÍNACÍM SIGNALIZAČNÍM KONTAKTEM: 1F+N
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25A/30mA/2.pol,S PŘEPÍNACÍM SIGN.KONTAKTEM
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x4
2x VÝVODKA ASM PRO KABEL 3x1,5
1x VÝVODKA ASM PRO KABEL CYA25

SPÍNAČ EXTERNÍHO BY-PASSU SOUČÁSTÍ DODÁVKY UPS OSAZEN NAD UPS

LEGENDA ZNAČENÍ :

Z1 / RH — ROZVÁDĚČ — ČÍS. OKRUHU

Z1 / RS — ROZVÁDĚČ — ČÍS. OKRUHU

A — S1 a / RH — ROZVÁDĚČ — ČÍS.OZN. VYPÍNAČE — ČÍS. SVĚT. OBVODU — TYP SVÍTIDLA

S1 a — ČÍS. OZN. SVĚT. VÝVODU — ČÍS. SVĚT. OBVODU

N.S1 a (NO) — ČÍS.OZN. INSTALAČNÍ KRABICE SV.OKRUHU V MÍSTNOSTI-NAPÁJENO Z NEOVLÁDANÉ FÁZE — ČÍS. SVĚT. OBVODU NO — TYP SVÍTIDLA S PIKTOGRAMEM

S1.N / RH (NO) — ROZVÁDĚČ — ČÍS. SVĚT. OBVODU NO — TYP SVÍTIDLA S PIKTOGRAMEM

Legenda:

- IP44 — Tlačítkový ovladač 230V/10A,IP44, pod omítku pro VZT
- Jednopólový vypínač 230V/10A,IP55, na povrch pro VZT
- IP44 — Jednopólový vypínač 230V/10A,IP44, pod omítku pro VZT
- Průmyslový termostat pro VZT
- Prostorový termostat-dodávka ÚT
- CENTRAL STOP — CENTRAL STOP -vyrážecí tlačítko nezálohované elektroinstalace tlačítko za sklem s aretací klíčkem
- TOTAL STOP — TOTAL STOP -vyrážecí tlačítko zálohované elektroinstalace tlačítko za sklem s aretací klíčkem
- P — Tlačítko za sklem pro odvětrání CHÚC
- Vývod 400V
- Vývod 230V
- Vývod 400V pro požárně bezpečnostní zařízení
- Vývod 230V pro požárně bezpečnostní zařízení
- Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch, s clonkami
- Zásuvka 400V/16A, IP44, na povrch
- Zásuvka 230V/16A, IP20,pod omítku, s clonkami
- Zásuvka 230V/16A, IP44,pod omítku, s clonkami
- Zásuvka 230V/16A, IP20, pod omítku, s clonkami, s přepěťovou ochranou III.stupně s clonkami, bílá
- Zásuvka 230V/16A, s nabíjecí USB zásuvkou, vstupní napětí 230V/16A, IP20, pod omítku, s clonkami. Výstupní napětí USB zásuvky: 5 V DC ±5 % (SELV). Jmenovitý proud USB zásuvky: 700mA.
- RŽ — Ovladač pro rolety, 230V/10A,IP20 pod omítku s blokací současného chodu

- Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně, s clonkami, bílá 3x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 4x rezerva pro datovou dvojzásuvku 1x rezerva pro HDMI zásuvku 3x záslepka
- Podlahová krabice do betonu pro 8 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně III.stupně, s clonkami, bílá 3x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 2x rezerva pro datovou dvojzásuvku 2x záslepka
- Podlahová krabice do betonu pro 8 přístrojů 45x45mm 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - sušící helma 230V/1kW 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - fén 230V/2kW 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - žehlička na vlasy 230V/0,8kW 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami - strojek na střihání 230V/0,2kW
- Podlahová krabice do betonu pro 6 klasických přístrojů, nebo 8 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně III.stupně, s clonkami, bílá 2x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 1x zásuvka 230V/16A, s nabíjecí USB zásuvkou, vstupní napětí 230V/16A, IP20, pod omítku, s clonkami. Výstupní napětí USB zásuvky: 5 V DC ±5 % (SELV). Jmenovitý proud USB zásuvky: 700mA. 2x rezerva pro datovou dvojzásuvku
- Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů 45x45mm 1x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně, s clonkami, bílá 7x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá 1x rezerva pro datovou dvojzásuvku 3x záslepka
- Podlahová krabice do betonu pro 12 přístrojů 45x45mm 2x zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou III.stupně, s clonkami, bílá 10x zásuvka 230V/16A, s clonkami, chráněná přepěťovou ochranou III.stupně, bílá
- Protahovací podlahová krabice
- Ocelový podlahový kanál 149(189)x38mm (vedený v rámci skladby suché podlahy)
- Ventilátor

- Ventilátor pro odvětrání CHÚC
- PPK — Protipožární klapka na provozní VZT
- Tlačítko prosvětlené, pro systém WC invalidé, komplet s rámečkem, v instalační krabici pod omítku
- Tlačítko signální tahové, pro systém WC invalidé, komplet s rámečkem, v instalační krabici pod omítku v inst krabici pod tahovým tlačítkem osazen zakončovací rezistor 1kohm.
- AL — Modul kontrolní s alarmem, pro systém WC invalidé, v instalační krabici
- T — Napájecí zdroj pro systém wc invalidé, transformátor 230V/15V,2VA, v instalační krabici
- Žaluziový tlačítkový ovladač -dodávka žaluzií osadit instalační krabici KP 68
- MC-1 — Spínací jednotka pro 1ks motoru, 1x230V rozměr 255x180x63mm
- MC-4 — Spínací jednotka pro 4ks motorů, 4x230V rozměr 255x180x63mm
- PR — Rozbočovací krabice ovládání žaluzií, rozměr 370x600x135
- CŘJ — Centrální řídící jednotka Building Controler Animeo, rozm. 255x180x63mm, pro ovládání 1-8 zón
- IB/IB+ — IB/IB+ repeater, WM, 230V rozměr 255x180x63mm
- Rozváděč
- Ekvipotenciální přípojnice
- Ochranné pospojení
- Kabelový žlab
- Kabelový žlab opatřený opláštěním z kouřotěsného materiálu s funkční schopností při požáru
- Normovaný kabelový žlab s funkční schopností při požáru P60-R

- PP — Požární utěsnění
- Společná kabelová trasa
- Kabelová trasa pro požárně bezpečnostní zařízení
- Ohebná PVC trubka v podlaze

EL. SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41, EDICE 3 :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (JISTIČI,POJISTKAMI)
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

* VEŠKERÉ KOVOVÉ PRVKY, OCELOVÉ KONSTRUKCE NUTNO VODIVĚ NAPOJIT

* ROZVODY VEDENY NA POVRCHU V PEVNÝCH PVC TRUBKÁCH, POD OMÍTKOU,
V ŽB.STROPECH V OCHRANNÝCH PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH,
V PODHLEDECH NA PŘÍCHYTKÁCH OBO-GRIP.
V BETONOVÉ PODLAZE V PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH DO BETONU
V SÁDROKARTONOVÝCH STĚNÁCH V OCHRANNÝCH PVC OHEBNÝCH TRUBKÁCH,

* SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH S TECHNOLOGIEMI NUTNO OSAZOVAT AŽ PO OSAZENÍ TECHNOLOGIE (VZT, ÚT, ZTI).

* VÝŠKY OSAZENÍ VYPÍNAČŮ,PŘEPÍNAČŮ A TLAČÍTKOVÝCH OVLADAČŮ:
VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ 1,2m, SOC.ZAŘÍZENÍ 1,2m,
VÝŠKY OSAZENÍ PŘEPÍNAČŮ V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH 1,2m.

* VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK:
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V KABINETECH 0,3m, V TECH.MÍSTNOSTECH 1,2m,
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V SOC.ZAŘÍZENÍ, KOUPELNÁCH 1,2m, WC INVALIDÉ 0,9m.
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V UČEBNÁCH 1,2m, NA CHODBÁCH 1,2m.
VÝŠKY OSAZENÍ ZÁSUVEK V MÍSTNOSTECH PRODEJNY, KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKY NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ DLE INTERIÉRU.

* TYPY SVÍTIDEL-VIZ.LEGENDA SVÍTIDEL

* VÝŠKA OSAZENÍ SVÍTIDEL S PIKTOGRAMY 2,0m NAD PODLAHOU

* ROZVODY V KOUPELNÁCH DLE ČSN 33 2000-7-701, EDICE 2

* ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA 33-2000-5-51, ED.3

* ROZVODY V CHÚC VEDENY MIN.10mm POD OMÍTKOU, V PODLAZE V PVC PANCÉŘOVÝCH TRUBKÁCH, VE STROPĚ V OCHRANNÝCH PVC TRUBKÁCH, S KRYTÍM TRUBKY MIN 10mm BETONU. VOLNĚ VEDENÉ KABELY V CHÚC MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.

* KABELOVÉ ŽLABY A KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
BUDOU UCHYCENY PŘIPEVŇOVACÍMI MATERIÁLY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.
KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VŽDY VEDENY NAD KABELY BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU A NAD VEŠKERÝM ZAŘÍZENÍM TZB, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ.

* KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU VEDENY POD STROPEM.
BUDOU UCHYCENY PŘIPEVŇOVACÍMI MATERIÁLY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU A BUDOU VEDENY min.20cm OD OSTATNÍCH ROZVODŮ.KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU BUDOU ZAVĚŠENY ZE ŽELEZOBETONOVÉHO STROPU.
KABELOVÉ ŽLABY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU MUSÍ BÝT VŽDY VEDENY NAD KABELOVÝMI ŽLABY BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU A NAD VEŠKERÝM ZAŘÍZENÍM TZB, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ.

* ROZVODY PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 0848 A MUSÍ SPLŇOVAT VYHLÁŠKU 23/2008Sb. A VYHLÁŠKU 268/2011 Sb.

± 0,000 = 198.40 mn.m. Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.

Seznam změn / Table of changes:

Datum / Date:	Změna / Change:	Odsouhlasil / Approved:

Objednatel a investor / Client:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám., 601 82 Brno

Zakázka / Order:

PŘÍSTAVBA K BUDOVĚ "A"
SŠ BRNO, CHARBULOVA, p.o.
Charbulova 106, 618 00 Brno

Upozornění / Note:
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM INVESTORA. JEHO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ A / NEBO ROZŠIŘOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA. THIS DOCUMENT IS INVESTOR'S PROPERTY. ITS FUTURE COPYING AND/OR DISTRIBUTION IS FORBIDDEN WITHOUT INVESTOR'S WRITTEN APPROVAL.

Stupeň / Stage:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:
D.1.4.2 ESI - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Generální projektant / Design:
ERCOM DESIGN
Projektant specializovaná část / Services:
ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ
Gregorská 2226/11
371 16 Dolní Voda u C.Budějovic
IČO : 608 46 135
Tel. : +420 702 056 796

Vedoucí projektu / Job captain:	Datum / Date: 03/2022
ING.ARCH. LIBOR HABANEC	Měřítko / Scale: 1:50
Odpovědný projektant / Responsible designer:	Formát / Size: 15x A4
ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ	Soubor / File: D.1.4.2 ESI-08-12 "PP" "SS" Charbulova_Přístav_VYP-elektro
Vypracoval / Worked out by:	Adresa / Path:
ING. MICHAELA TRUHLÁŘOVÁ	

Číslo paré / No. of package:

Za investora schválil : Datum / podpis :

Obsah / Content:

ELEKTROINSTALACE 1.PP

Klíč výkresu / DMS No.:	Číslo stavby / Job No.:	Stupeň / Stage:	Část / Part:	Číslo výkresu / Seq. No.:	Revize / Revision:
	1219 -	DPS	- D.1.4.2 -	08 -	00